



事前準備工具：

MA 電源插座、Glory SN-112 or SN-297 鋁合金電源蓋板、螺絲起子、剝線鉗、壓線鉗、O 端子、電源相位測試器（驗電筆、三用電錶）、尺



STEP.1 拆卸更新插座前，請務必先關閉「主電箱總閘」，同時確認水、火、地線的線色，確認後可拍照紀錄，以備未來確認之用。




STEP.2 請先檢視水、火、地線線頭狀態，將水、火線線頭「絕緣皮」剝除約「16mm」，並為地線打上 O 端子。




STEP.3 底版入線孔旁上標有「↑ N、↓ L」為優先入線孔，請先將入線之外的其餘空孔，全都鎖上附贈的調音柱（6 支），同時確認水、火線入線的空間。



注意事項：更換前請務必先關閉「電源總閘開關」以免觸電。



STEP.4 入線前請先確認入線孔的夾線銅片不會擋住銅芯入線，建議盡量將銅片退至看不見為止，如上圖↑L。↓N則是錯誤示範，孔內銅片未退開，將會影響銅線進入。



STEP.5 入線前，請先確認水、火線線身顏色無誤，再將銅芯完全插入入線孔，請注意工程塑膠皮一定要微入或緊頂穴孔，同時鎖緊線身。（建議三個月後，再次關閉電源總閘，將插座螺絲重新加壓鎖緊）



STEP.6 接著將地線 0 端子接上地端鎖緊。再次檢視水、火、地線線身是否全部安裝鎖固妥當、沒有銅絲露出。


注意事項：確認「線材、端子」完全鎖緊，同時檢視有無銅絲露出。



STEP.7 先預先鎖上 SN-112 或 SN-297，並略為將線身整理一下，重新鎖回電源盒上。



STEP.8 上電前，請再次確認裝配無誤，再重新開啟電源總閘。



STEP.9 最後利用驗電工具（驗電筆、三用電錶等...），確認水、火、地線安裝無誤，就能體驗最端正的電源性能。

注意事項：上電前請務必確認裝配妥當，再開啟電源總閘開關。